

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного инженера  
по оперативно-технологическому  
ситуационному управлению-начальник ЦУС  
Приказ от 14.11.2019 № 2928пн  
/С.П. Савченко  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку столбовой трансформаторной подстанции с трансформатором типа ТМГ и  
шкафом учета электроэнергии (ТП СТП 25-10/0,4 с ТС ТМГ шкаф АСУЭ и ТМ)  
Лот № 302C

### 1. Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку 1 столбовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для обеспечения потребности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в 2020 году в составе:

- масляный герметичный силовой трансформатор;
- блок предохранителей 10 (6) кВ;
- шкаф учета электроэнергии.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

### 2. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок изготовления	Количество СТП, шт.
Ярэнерго	Авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д.15	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора	1

### 3. Технические требования к оборудованию.

3.1. Технические характеристики силового трансформатора должны быть не ниже приведенных значений

Наименование Условия эксплуатации	Параметры	
Климатическое исполнение	У	
Категория размещения	1	
Предельная высота установки над уровнем моря, м	1000	
Температура окружающего воздуха, °С	-45...+40	
Сейсмостойкость, баллы по шкале MSK-64, не менее	6	
Район по ветру	IV	
Район по гололеду	IV	
Степень загрязненности атмосферы	II*	
Номинальные параметры и характеристики силового трансформатора		
Номинальное напряжение обмоток, кВ:	BH	10
	HH	0,4
Наибольшее рабочее напряжение на стороне BH, кВ	12	

Число фаз / частота Гц	3/50
Мощность, кВА	25
Тип	герметичный
Система охлаждения	ONAN (масляный)
Схема и группа соединения обмоток	Y/Zн-11
Регулировка напряжения обмотки ВН в диапазоне	±2x2,5%
Тип переключателя ответвлений обмоток	Реечный ПБВ
Уровень частичных разрядов в изоляции, пКл, не более	50
Тип высоковольтного ввода	Воздушный, в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» №101278 от 10.01.2011 г.
Тип низковольтного ввода	Воздушный, в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» №101278 от 10.01.2011 г.
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96	Нормальная, тип «Б»
Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее	2,25
Способ заземления нейтрали ВН/НН	Изолированная / глухозаземленная
Уровень звукового давления, не более, дБА	40
Срок гарантийной эксплуатации, не менее лет	10
Срок службы без капитального ремонта, лет	30

Требования к конструкции силового трансформатора:

- гофрированный бак несущей конструкции. Приемное устройство навесной системы трансформатора с креплением к ж/б опоре в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» № 133982 от 27.10.2013 г.;
- без гофры на задней, прилегающей к телу опоры, стенке трансформатора;
- увеличенные ребра трех оставшихся гофрированных стенок бака для обеспечения необходимого уровня охлаждения (в соответствии с тепловым расчетом);
- расположение выводов 0,4 кВ трансформатора относительно вводов 10 (6) кВ – ближе к опоре;
- высоковольтные вводы 10 (6) кВ и выводы 0,4 кВ должны быть закрыты и защищены от коррозии и окисления термоусаживаемыми трубками (обеспечение герметичности выводов 10 и 0,4 кВ);
- крышка бака трансформатора должна иметь конструкцию, позволяющую установить на ней ОПН 10 кВ, в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» № 133982 от 27.10.2013.

Технические данные ОПН (в составе трансформатора) должны быть не ниже приведенных значений

Наименование параметра	Значение
Класс напряжения сети, кВ	10
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, не менее, кВ	12
Ток пропускной способности для импульсов тока 2000 мкс, не менее, А	550
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	10
Остающееся напряжение, кВ: при коммутационном импульсе тока 500А, 30/60 мкс, не менее	31,3

при грозовом импульсе тока 5000 А, 8/20 мкс, не более	36,9
Ток взрывобезопасности, кА	20
Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее	2,5
Материал внешней изоляции	полимер
Климатическое исполнение и категория размещения	У1
Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее	300

Требования к конструкции ОПН:

- ограничители должны быть герметичными;
  - ограничители должны быть взрывобезопасными;
  - ограничители должны иметь контактные зажимы для присоединения к токоведущим частям;
  - все металлические детали ограничителей должны быть защищены от коррозии.
- Материал уплотнения для герметизации должен быть озоностойким;
- полимерная изоляция ограничителей должна быть трекинг-эрэзионностойкой в соответствие с ГОСТ Р 52725;
  - в случае комплектации варисторами не собственного производства необходимо наличие письма от производителя варисторов, подтверждающее поставки варисторов производителю ОПН. Марка варисторов, используемых в ОПН должна совпадать с маркой варисторов, указанной в протоколах испытаний в соответствие с ГОСТ Р 52725 – 2007.

Технические данные высоковольтных предохранителей должны быть не ниже приведенных значений

Параметр	Значение
Номинальное рабочее напряжение, кВ	10
Номинальный рабочий ток, А	3,2
Номинальная отключающая способность, кА	в соответствии с проектом
Климатическое исполнение и категория размещения, не менее	У1

Блок предохранителей (3 ш.) поставляется на металлоконструкции заводского изготовления с крепежным комплектом для размещения на опоре ВЛ.

3.2. Технические характеристики распределительного щита 0,4 кВ должны быть не ниже приведенных значений

Габаритные размеры, не менее, ШхВхГ, мм: 500x600x250. Размеры шкафа должны позволять разместить в нем средство измерения показателей качества электроэнергии (СИ ПКЭ) размерами не менее 300x300x150 мм (ШхВхГ).

Шкаф наружного исполнения, располагающийся на опоре воздушной линии для размещения в нем силовой части и оборудования системы учета электроэнергии.

Требования к конструкции.

Шкаф по ГОСТ 15150-69 предназначен для установки на открытом воздухе и должен иметь степень защиты IP54 по ГОСТ 14 254-96.

Конструкция шкафа должна представлять собой два отсека с раздельными дверками для попадания внутрь и раздельными запирающими устройствами. Внутренняя перегородка должна

иметь технологические отверстия для подключения питания оборудования системы учета электроэнергии от цепей силового отсека (в т.ч. к испытательной переходной коробке).

Первый отсек – силовой, комплектуется вводным выключателем-разъединителем с номинальным током 100А, автоматическим выключателем отходящей линии с номинальным током в соответствии с мощностью силового трансформатора и клеммной коробкой для подключения средства измерения показателей качества электроэнергии, должна быть жестко закреплена на внутренней стенке силового отсека распределительного щита 0,4 кВ СТП.

Клеммная коробка на 4 клеммы под штыревые (пружинные) наконечники: А, В, С, N с соответствующей цветовой и буквенной маркировкой клемм. К каждой клемме от автоматического выключателя должны быть подведены цепи напряжения А, В, С с соответствующей цветовой маркировкой проводов. Клемма N должна быть соединена с «нулем». На клеммной коробке или непосредственно над ней должна быть бирка с надписью «для подключения СИ ПКЭ». Клеммная коробка должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечивать удобный и безопасный доступ к ее клеммам для подключения СИ ПКЭ. Для питания СИ ПКЭ в шкафу должна быть предусмотрена розетка на напряжение переменного тока 230 В.

Второй отсек – предназначен для установки оборудования системы учета электроэнергии (прибора учета), комплектуется: трансформаторами тока, прибором учета и испытательной переходной коробкой.

Шкаф должен иметь не менее двух технологических отверстий (вводов) в силовой отсек и не менее трех в отсек системы учета электроэнергии, выполненных под СИП-4 (2) с фиксацией металлическими резиновыми уплотнителями (булингами).

Шкаф должен иметь уплотнения на дверцах, обеспечивающие исполнение не ниже IP 54 по ГОСТ 1425496.

Шкаф должен иметь крепления, позволяющие выполнить его установку на ж/б опоре типа СВ.

Шкаф должен соответствовать обязательным требованиям ГОСТ Р 51321.1-2000 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», а также ГОСТ Р 51321.5-99 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования».

Шкаф должен соответствовать требованиям к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра»:

- корпус шкафа (RAL 5017);
- дверцы шкафа (RAL 9006).

#### Технические требования к автоматическому выключателю

Наименование	Параметры
Тип выключателя	Воздушный
Число полюсов	3
Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ, ТЗ)	ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98)
Номинальная ток, А, не менее	40 А, для S = 25 кВА
Номинальное напряжение, В	400
Число фаз / частота Гц	3/50
Номинальный режим эксплуатации	Непрерывный
Способ крепления	На DIN рейку
Типы расцепителей, уставки:	
- тепловой	1,0-1,5 Ін
- электромагнитный	3-5 Ін

Срок службы, не менее, лет	25
Гарантийный срок производителя, не менее лет	5
<b>Дополнительные требования:</b>	
главные контакты износостойкие, выполняются из бескислородной меди	да
корпус должен быть изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы	да

**Технические требования к прибору учета электроэнергии**

<b>Наименование и тип</b>		3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии трансформаторного включения
<b>Наличие сертификации</b>		Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа
<b>Проверка</b>		Наличие действующего свидетельства о поверке
<b>ГОСТ или ТУ на прибор учета</b>		Обязательно ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012
<b>Технические данные прибора учета</b>		
<b>Номинальное фазное напряжение, В</b>	230	
<b>Номинальный ток (максимальный ток), А</b>	5 (7,5)	
<b>Класс точности, не ниже активной</b>	0,5S	
<b>реактивной</b>	1,0	
<b>Номинальная частота сети, Гц</b>	50	
<b>Максимальный рабочий температурный диапазон</b>	от -40 до +60 °C (В данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций).	
<b>Параметры режима многотарифности</b>		
<b>Количество суточных временных тарифных зон</b>	8	
<b>Количество типов дней недели</b>	2	
<b>Характеристики надёжности</b>		
<b>Средняя наработка на отказ, ч</b>	100 000	
<b>Средний срок службы, лет</b>	Не менее 20 лет	
<b>Межповерочный интервал, лет</b>	Не менее 12 лет	
<b>Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет</b>	10	
<b>Гарантийный срок, лет</b>	Не менее 5	
<b>Точность хода часов реального времени, с/сутки</b>	не менее 5	
<b>Параметры дискретных входов</b>		
<b>Количество сигналов</b>	не менее 8	
<b>Тип сигнала</b>	«Сухой контакт»	
<b>Входное напряжение</b>	24 В DC	
<b>Интерфейсы</b>		
<b>Обязательно</b>	GSM, оптический порт	
<b>Протоколы обмена данными</b>	СПОДЭС и МЭК 60870-5-104	
<b>Опционально</b>	RS-485	

<b>Энергонезависимая память</b>	
В энергонезависимой памяти хранятся в течение 123 сут.	активная и реактивная энергия на 60-минутных интервалах, на конец суток и на конец месяца минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 60-минутных интервалах и за сутки журнал событий прибор учета
<b>Журнал событий</b>	
В журнале событий должны храниться	снятие и возобновление подачи напряжения факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки факт включения нагрузки факт перепрограммирования тарифного расписания изменение значения максимальной мощности при ограничении энергопотребления значение максимальной мощности при формировании команды на отключение статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов прибор учета попытки хищения энергии (недоучета); попытки несанкционированного доступа, в том числе – при отсутствии питания
<b>Комплектность</b>	
	В комплекте с прибором учета электроэнергии должна быть поставлена GSM-антенна. Антenna должна иметь разъем, совместимый с GSM-модулем прибора учета э/э, длину кабеля не менее 3 м и магнитное крепление. Конструкция антенн: низкопрофильная герметичная антenna семейства «Шайба». Антenna должна быть вынесена за пределы шкафа и закреплена на нем.
<b>Тип АСУЭ филиала</b>	ПО «Пирамида-сети»

### Требования к системе АСУЭ и телемеханики

Телесигнализация:

- Открытие двери шкафа АСУЭ и ТМ
- Пофазный контроль наличия напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ. Допускается обобщенный сигнал пропадания напряжения на любой фазе фидера.
- Наличие напряжения питания на вводе в устройство.

Телеизмерения (от ПУ):

- Ia, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Ucp. на секции 0,4кВ, P, Q  
Протокол передачи данных МЭК 60870-5-104.

### Технические требования к трансформаторам тока

<b>Требования к трансформаторам тока</b>	
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение, кВ	0,66
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	0,8
Номинальный первичный ток, А	40 А для S = 25 кВА
Номинальный вторичный ток, А	5
Класс точности, не ниже	0,5S
Конструктивное исполнение	шинный

Тип изоляции/ материал корпуса	литая / самозатухающий пластик
Способ крепления	непосредственно к щиту 0,4 кВ
Опломбировка вторичных цепей	прозрачная защитная крышка с возможностью пломбирования
Материал шины	алюминий
Межповерочный интервал, лет	Не менее 8 лет
Климатическое и категория исполнение по ГОСТ 15150, не менее	УЗ
Устойчивость трансформаторов к воздействию механических факторов внешней среды	ГОСТ 17516.1
Средний срок службы, лет	30
Гарантийный срок, не менее, лет	5

Требования к трансформаторам тока:

- соответствие ГОСТ 7746-2015;

РФ, действительный сертификат/свидетельство об утверждении типа СИ;

- наличие сертификата;

– возможность надежного пломбирования выводов вторичной обмотки ТТ индикаторными наклейками или роторными пломбами с возможностью визуального контроля состояния опломбированных контактных соединений с измерительными цепями (наличие прозрачных защитных крышек с проушинами под пломбировочную леску);

- наличие действующего свидетельства о поверке.

#### 4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь аттестацию аккредитованного центра ПАО «Россети»;

- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее 1 года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

ГОСТ 12.2.024-87 «ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия».

#### 4.4. Комплектность поставки.

- трансформатор с несущим гофробаком в сборке (трансформаторное масло в составе трансформатора);

- приемное устройство навесной системы трансформатора с креплением к ж/б опоре 10 кВ (в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» № 133982 от 27.10.2013 г.);

- комплект для изоляции вводов 10 (6) и 0,4 кВ (термоусаживаемые трубы);

- комплект соединительных втулок СИП-шпилька для трансформатора (в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» №101278 от 10.01.2011 г.);

- ОПН 10 (6) кВ (3 шт.);

- блок предохранителей 10 (6) кВ;

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей трансформатора.

В состав поставки должен входить распределительный щит 0,4 кВ:

- шкаф двухдверный с запорными замками на каждой дверце и уплотнениями дверей для обеспечения IP не ниже 54;

- выключатель-разъединитель в силовом отсеке с техническими характеристиками в соответствии с п. 3.2 ТЗ;

- автоматический выключатель отходящей линии в силовом отсеке с техническими характеристиками в соответствии с п. 3.2 ТЗ;

- клеммная коробка на 4 клеммы под штыревые (пружинные) наконечники для подключения СИ ПКЭ;

- розетка на напряжение переменного тока 230 В для питания СИ ПКЭ;

- испытательная переходная коробка в отсеке системы учета электроэнергии;

- прибор учета электроэнергии с техническими характеристиками в соответствии с п. 3.2 ТЗ;

- трансформаторы тока, 3 шт., с техническими характеристиками в соответствии с п. 3.2 ТЗ;

- уплотнения для вводов провода 0,4 кВ (бушины);

- ключи от замков (3 комплекта).

#### 4.5. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

#### **4.6. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.**

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

#### **5. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на силовые трансформаторы – не менее 120 мес., на остальное поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

#### **6. Требования к надежности и живучести оборудования.**

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

#### **7. Состав технической и эксплуатационной документации.**

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида продукции должна включать:

- паспорт на каждый тип оборудования;
- руководства по эксплуатации на каждый тип оборудования;
- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

#### **8. Сроки и очередность поставки оборудования.**

Поставка оборудования, входящего - в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

#### **9. Требования к Поставщику.**

9.1. В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

9.2. Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

9.3 Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

**10. Правила приемки оборудования.**

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляется представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.


В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**11. Стоимость продукции.**

В стоимость должны быть включена доставка до склада Покупателя, шеф-монтаж и шеф-наладка.

Заместитель начальника управления  
распределительных сетей

Начальник отдела логистики управления логистики и  
материально-технического обеспечения



Чугунов А.Э.



Козлов И.В.