

**“УТВЕРЖДАЮ”**

Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»  
В.И. Истомин  
2019 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по проектированию и строительству распределительной сети 6-10/0,4 кВ.  
(«Очередь № 144 льготники »)

### **1. Основание выполнения работ.**

Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго».

### **2. Общие требования.**

#### **1-й этап:**

2.1. Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для нового строительства объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, расположенных в Курской области, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном ТЗ.

#### **2.2. Этапность проектирования:**

Разработка и согласование проектно-сметной документации (ПСД) в объеме рабочей (РД) и сметной документации (СД).

*(Проектная документация (стадия ПД) разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» только в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ).*

В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную документацию повторного использования.

2.3. Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными органами (при необходимости).

#### **2-й этап:**

Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с поставкой оборудования.

### **3. Исходные данные для проектирования**

#### **3.1. Договоры на технологическое присоединение**

| № п/п | Номера договоров технологического присоединения | ФИО заявителя  |
|-------|---|--|
| 1     | № 41828314 (СЭС-4137/2019) от 07.06.2019 г.     | Рысянина Татьяна Григорьевна                                     |
| 2     | № 41831080 (СЭС-4139/2019) от 13.06.2019 г.     | Гусельникова Татьяна Андреевна                                   |
| 3     | № 41826747 (ЦЭС-17788/2019) от 07.06.2019 г.    | Рудометов Александр Владимирович                                 |
| 4     | № 41825980 (ЦЭС-17809/2019) от 07.06.2019 г.    | Россинский Дмитрий Сергеевич                                     |
| 5     | № 41830560 (ЦЭС-17831/2019) от 11.06.2019 г.    | Индивидуальный предприниматель<br>Потопахин Сергей Александрович |
| 6     | № 41828164 (ЦЭС-17838/2019) от 07.06.2019 г.    | Новоселов Владимир Николаевич                                    |
| 7     | № 41796473 (ЮЭС-3880/2019) от 01.04.2019 г.     | Бережненко Виктор Васильевич                                     |

3.2. Суммарные объемы в соответствии с Договорами на технологическое присоединение:

| № п.п. | Наименование параметра               | Значение  | Примечание   | Номера СПП-элементов  |
|--------|--------------------------------------|---|--|---|
| 1      | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км       | Реконструкция ВЛ-10 кВ в части замены 1-ой опоры  | Тип, протяженность и объем реконструкции уточнить при проектировании |   |
| 2      | Строительство ВЛЗ-10 кВ, км          | 0,05  | Тип, протяженность уточнить при проектировании                       | Z46-TP41796473.01   |
| 3      | Монтаж разъединителей 10 (6) кВ, шт. | 2   | Количество, тип уточнить при проектировании                          | Z46-TP41796473.03   |
| 4      | Монтаж ТП 10/0,4 кВ, шт.             | СТП 63 кВА - 3 шт. (демонтаж ТП 25 кВА - 1 шт.)   | Тип, технические характеристики уточнить при проектировании          | Z46-TP41830560.02;<br>Z46-TP41796473.04   |
| 5      | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км         | 1,84 (с учетом перекидок)   | Тип, протяженность уточнить при проектировании                       | Z46-TP41828314.01;<br>Z46-TP41826747.01;<br>Z46-TP41825980.01;<br>Z46-TP41830560.01;<br>Z46-TP41828164.01 |
| 6      | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, км          | 1) Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены неизолированного провода на участке протяженностью 0,38 км на СИП-2 с заменой 10-ти опор.<br>2) Переключение ВЛ-0,4 кВ на питание от проектируемой ТП-10/0,4 кВ с обеспечением разрыва в пролетах опор;<br>3) Учесть замену 8-ми однофазных перекидок и монтаж 1-ой 3-х фазной перекидки | Тип, протяженность и объем реконструкции уточнить при проектировании | Z46-TP41796473.02   |

|   |  |      |  |  |
|---|--|------|--|--|
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км     | 0,61 | Тип, протяженность и объем реконструкции уточнить при проектировании |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов, км | 0,23 | Тип, протяженность и объем реконструкции уточнить при проектировании |  |

#### 4. Требования к проектированию

##### 4.1. Техническая часть проекта в составе

##### 4.1.1. Рабочая документация

##### 4.1.1.1. Пояснительная записка.

- исходные данные для проектирования;
- сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) распределительной сети 10 (6) кВ;

- сведения о проектируемых объектах распределительной сети 10 (6) кВ, в т.ч. для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;

- технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной сети 10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.).

- сведения о примененных инновационных решениях. В разделе необходимо дать предложения по применению оборудования, материалов или технологий из реестра инновационных технологий ПАО «Россети», размещенного на официальном сайте компании;

##### 4.1.1.2. Электротехнические решения: выбор оборудования ТП, РП, электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА *(при необходимости)*.

##### 4.1.1.3. Схема нормального режима ВЛ 10 (6) кВ и поопорная схема (для реконструируемых ВЛ).

##### 4.1.1.4. Установочные чертежи опор ВЛ 10 (6) кВ (в т.ч. отдельных элементов и узлов опор), ТП и РП.

##### Конструктивные решения:

- сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;

- описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);

- описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;

- описание конструкций фундаментов, опор;

- описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- *Привести в графической части*

- чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ и оборудования, описанных в пояснительной записке;
- схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;
- схемы крепления опор;
- чертежи заземляющих устройств опор ВЛ.

Основные требования к проектируемым ЛЭП 0,4-10 кВ

| ЛЭП-10 кВ  |  |
|--|--|
| Тип провода ВЛ 6-10 кВ   | СИП-3  |
| Протяженность, км  | 0,05   |
| Способ защиты ВЛЗ 6-10 кВ от пережога проводов   | ОПН с искровым промежутком или разрядники мультикамерные |
| Совместная подвеска  | Нет  |
| Количество заменяемых опор, шт.  | 1  |
| Материал изоляции кабеля 6-10 кВ при новом строительстве и реконструкции (за исключением замены дефектного участка КЛ) | -  |
| Пожаробезопасное исполнение КЛ 6-10 кВ   | -  |
| Материал промежуточных опор 6-10 кВ  | ЖБ**   |
| Материал анкерных опор 6-10 кВ   | ЖБ / металл  |
| Изгибающий момент стоек для ВЛ 6-10 кВ (не менее), кН·м  | 50   |
| Тип провода магистрали ВЛ – 0,4 кВ   | СИП-2 протяженностью 1,84 км (с учетом перекидок)        |
| Совместная подвеска  | нет  |
| Материал промежуточных опор 0,4 кВ   | ЖБ**   |
| Материал анкерных опор 0,4 кВ  | ЖБ / металл*** (определить при проектировании)           |
| Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м   | 30   |
| Протяженность заменяемых проводов ВЛ-0,4 кВ, км  | 0,38   |
| Количество заменяемых опор 0,4 кВ, шт.   | 10   |
| Количество заменяемых перекидок, шт.   | 8  |
| Количество дополнительно монтируемых перекидок, шт.  | 1  |
| Протяженность дополнительного провода, км  | 0,61   |
| Протяженность 2-х дополнительных проводов, км  | 0,23   |
| Линейная изоляция  | Стекло/полимер/фарфор (определить при проектировании)    |
| Заходы на ТП   | Воздушный  |

\* рассматривать возможность применения композитных опор согласно патенту ПАО «МРСК Центра» на изобретение № 2620057 «Полимерная композиция для пропитки стеклонитей, устойчивая к ультрафиолетовому излучению» и патенту на изобретение № 2619960 «Устройство крепления верхнего оголовника для установки траверсы на торце конусной пустотелой композитной опоры ЛЭП»;

\*\* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту ПАО «МРСК Центра и

Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ модифицированная»;

\*\*\* при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ применять стальные многогранные опоры (согласно патенту ПАО «МРСК Центра» № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или деревянных опор применять СМО при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.) в соответствии с ОУ-05-2014 от 02.12.2014.

Технические данные разъединителей (2 шт.) должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Конструктивное исполнение  | рубящего/<br>качающегося типа<br>(определить при проектировании)   |
| Вид установки  | горизонтальная/<br>вертикальная<br>(определить при проектировании) |
| Тип привода  | ручной   |
| Номинальное напряжение, кВ   | 10   |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее  | 12   |
| Номинальная частота, Гц  | 50   |
| Номинальный ток, А   | 400 / 630 (определить при проектировании)                          |
| Ток термической стойкости, кА, не менее  | 10,0   |
| Время протекания тока термической стойкости, с, не менее:  |  |
| -для главных ножей   | 3  |
| -для заземляющих ножей   | 1  |
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее  | 25   |
| Сопротивление постоянному току главного токоведущего контура, Ом, не более   | $100 \times 10^{-6}$   |
| Механический ресурс для главной цепи, циклов «ВО», не менее  | 10 000   |
| Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветровых нагрузок (скорость ветра до 15 м/с) и образования льда (толщина корки льда до 20 мм), Н, не более | 200  |
| Толщина корки льда при оперировании разъединителем, не более, мм   | 20   |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150  | У1   |
| Высота установки над уровнем моря, м   | 1000   |
| Требования к электрической прочности   | ГОСТ 1516.1  |
| Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89   | II   |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более   | 1000   |
| Наибольшее усилие, прикладываемое к рукоятке привода, Н  | 250  |
| Количество валов привода   | 1/2  |

|   |  |
|---|--|
| Количество заземляющих ножей                            | нет /<br>1 шт. (со стороны<br>неподвижного контакта /<br>один со стороны<br>разъемного контакта) /<br>2 шт. (определить при<br>проектировании) |
| Механические блокировки                                 | да   |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет      | 12   |
| Срок службы, лет, не менее                              | 25   |
| Гарантий, лет, не менее                                 | 5  |
| <b>Дополнительные условия/требования</b>                |  |
| Материал контактной группы                              | медь   |
| Материал изоляторов                                     | полимер  |
| Покрытие металлоконструкций методом горячего цинкования | да   |
| Фторопластовые прокладки в подвижных группах            | да   |

Основные требования к проектируемой СТП 10 /0,4 кВ мощностью 63 кВА (3 шт.)

Технические характеристики силового трансформатора должны быть не ниже приведенных значений

| Наименование  |    | Параметры   |
|---|----|---|
| <b>Условия эксплуатации</b>   |    |   |
| Климатическое исполнение  |    | У   |
| Категория размещения  |    | 1   |
| Предельная высота установки над уровнем моря, м                       |    | 1000  |
| Температура окружающего воздуха, °С                                   |    | -45...+40   |
| Сейсмостойкость, баллы по шкале MSK-64, не менее                      |    | 6   |
| Район по ветру  |    | IV  |
| Район по гололеду   |    | IV  |
| Степень загрязненности атмосферы                                      |    | II*   |
| <b>Номинальные параметры и характеристики силового трансформатора</b> |    |   |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ:                                   | ВН | 10 (6)  |
|   | НН | 0,4   |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ                       |    | 12  |
| Число фаз / частота Гц  |    | 3/50  |
| Мощность, кВА   |    | 63  |
| Тип   |    | герметичный   |
| Система охлаждения  |    | ONAN (масляный)   |
| Схема и группа соединения обмоток                                     |    | Δ/Ун -11 или У/Зн-11  |
| Регулировка напряжения обмотки ВН в диапазоне                         |    | ±2х2,5%   |
| Тип переключателя ответвлений обмоток                                 |    | Реечный ПБВ   |
| Уровень частичных разрядов в изоляции, пКл, не более                  |    | 50  |
| Тип высоковольтного ввода   |    | Воздушный, в соответствии с патентом<br>ПАО «МРСК Центра»<br>№101278 от 10.01.2011 г. |

|  |   |
|--|---|
| Тип низковольтного ввода                                     | Воздушный, в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» №101278 от 10.01.2011 г. |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96                           | Нормальная, тип «Б»   |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,25  |
| Способ заземления нейтрали ВН/НН                             | Изолированная / глухозаземленная  |
| Уровень звукового давления, не более, дБА                    | 40  |
| Срок гарантийной эксплуатации, не менее лет                  | 10  |
| Срок службы без капитального ремонта, лет                    | 30  |
| Дополнительные требования                                    | Нанести на СТП диспетчерское наименование                                       |

Требования к конструкции силового трансформатора:

- гофрированный бак несущей конструкции. Приемное устройство навесной системы трансформатора с креплением к ж/б опоре в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» № 133982 от 27.10.2013 г.;

- без гофры на задней, прилегающей к телу опоры, стенке трансформатора;
- увеличенные ребра трех оставшихся гофрированных стенок бака для обеспечения необходимого уровня охлаждения (в соответствии с тепловым расчетом);
- расположение выводов 0,4 кВ трансформатора относительно вводов 10 (6) кВ – ближе к опоре;

- высоковольтные вводы 10 (6) кВ и выводы 0,4 кВ должны быть закрыты и защищены от коррозии и окисления термоусаживаемыми трубками (обеспечение герметичности выводов 10 и 0,4 кВ);

- крышка бака трансформатора должна иметь конструкцию, позволяющую установить на ней ОПН 10 кВ, в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» № 133982 от 27.10.2013.

Технические данные ОПН (в составе трансформатора) должны быть не ниже приведенных значений

| Наименование параметра  | Значение |
|---|----------|
| Класс напряжения сети, кВ   | 10       |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, не менее, кВ    | 12       |
| Ток пропускной способности для импульсов тока 2000 мкс, не менее, А | 550      |
| Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА                              | 10       |
| Остающееся напряжение, кВ:  |          |
| при коммутационном импульсе тока 500А, 30/60 мкс, не менее          | 31,3     |
| при грозовом импульсе тока 5000 А, 8/20 мкс, не более               | 36,9     |
| Ток взрывобезопасности, кА  | 20       |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции по                      | 2,5      |

|   |         |
|---|---------|
| ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее   |         |
| Материал внешней изоляции   | полимер |
| Климатическое исполнение и категория размещения                                     | У1      |
| Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее | 300     |

Требования к конструкции ОПН:

- ограничители должны быть герметичными;
- ограничители должны быть взрывобезопасными;
- ограничители должны иметь контактные зажимы для присоединения к токоведущим частям;

- все металлические детали ограничителей должны быть защищены от коррозии.

Материал уплотнения для герметизации должен быть озоностойким;

- полимерная изоляция ограничителей должна быть трекинг-эрозионностойкой в соответствии с ГОСТ Р 52725;

- в случае комплектации варисторами не собственного производства необходимо наличие письма от производителя варисторов, подтверждающее поставки варисторов производителю ОПН. Марка варисторов, используемых в ОПН должна совпадать с маркой варисторов, указанной в протоколах испытаний в соответствии с ГОСТ Р 52725 – 2007.

Технические данные высоковольтных предохранителей должны быть не ниже приведенных значений

| Параметр  | Значение                          |
|---|-----------------------------------|
| Номинальное рабочее напряжение, кВ                        | 10 (6)                            |
| Номинальный рабочий ток, А                                | 5 (8)<br><i>уточнить проектом</i> |
| Номинальная отключающая способность, кА                   | <i>в соответствии с проектом</i>  |
| Климатическое исполнение и категория размещения, не менее | У1                                |

Блок предохранителей (3 ш.) поставляется на металлоконструкции заводского изготовления с крепежным комплектом для размещения на опоре ВЛ

Технические характеристики распределительного щита 0,4 кВ должны быть не ниже приведенных значений

Габаритные размеры, не менее, ШхВхГ, мм: 500х600х250.

Шкаф наружного исполнения, располагающийся на опоре воздушной линии для размещения в нем силовой части и оборудования системы учета электроэнергии.

Требования к конструкции.

Шкаф по ГОСТ 15150-69 предназначен для установки на открытом воздухе и должен иметь степень защиты IP54 по ГОСТ 14 254-96.

Конструкция шкафа должна представлять собой два отсека с отдельными дверками для попадания внутрь и отдельными запирающими устройствами. Внутренняя перегородка должна иметь технологические отверстия для подключения питания оборудования системы учета электроэнергии от цепей силового отсека ( в т.ч. к испытательной переходной коробке).



Первый отсек – силовой, комплектуется вводным автоматическим выключателем с номинальным током в соответствии с мощностью силового трансформатора и клеммной коробкой для подключения средства измерения показателей качества электроэнергии, должна быть жестко закреплена на внутренней стенке силового отсека распределительного щита 0,4 кВ СТП.

Клеммная коробка на 4 клеммы под штырьевые (пружинные) наконечники: А, В, С, N с соответствующей цветовой и буквенной маркировкой клемм. К каждой клемме от автоматического выключателя должны быть подведены цепи напряжения А, В, С с соответствующей цветовой маркировкой проводов. Клемма N должна быть соединена с «нулем». На клеммной коробке или непосредственно над ней должна быть бирка с надписью «для подключения СИ ПКЭ». Клеммная коробка должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечивать удобный и безопасный доступ к ее клеммам для подключения СИ ПКЭ. Для питания СИ ПКЭ в шкафу должна быть предусмотрена розетка на напряжение переменного тока 230 В.

Второй отсек – предназначен для установки оборудования системы учета электроэнергии (прибора учета), комплектуется: трансформаторами тока, прибором учета и испытательной переходной коробкой.

Шкаф должен иметь не менее двух технологических отверстий (вводов) в силовой отсек и не менее трех в отсек системы учета электроэнергии, выполненных под СИП-4 (2) с фиксацией металлорукавов резиновыми уплотнителями (бушингами).

Шкаф должен иметь уплотнения на дверцах, обеспечивающие исполнение не ниже IP 54 по ГОСТ 1425496.

Шкаф должен иметь крепления, позволяющие выполнить его установку на ж/б опоре типа СВ.

Шкаф должен соответствовать обязательным требованиям ГОСТ Р 51321.1-2000 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», а также ГОСТ Р 51321.5-99 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования».

Шкаф должен соответствовать требованиям к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра»:

- корпус шкафа (Pantone 7686 C CMYK 98/77/13/2);
- дверцы шкафа (Pantone 429 C CMYK 3/0/0/32).

Технические требования к автоматическому выключателю

| Наименование   | Параметры                          |
|--|------------------------------------|
| Тип выключателя                                      | Воздушный                          |
| Число полюсов  | 3                                  |
| Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ, ТЗ) | ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98) |
| Номинальный ток, А, не менее                         | 100 А, для S = 63 кВА              |
| Номинальное напряжение, В                            | 400                                |
| Число фаз / частота Гц                               | 3/50                               |
| Номинальный режим эксплуатации                       | Непрерывный                        |
| Способ крепления                                     | На DIN рейку                       |

|   |            |
|---|------------|
| Типы расцепителей, уставки:   |            |
| - тепловой  | 1,0-1,5 In |
| - электромагнитный  | 3-5 In     |
| Срок службы, не менее, лет  | 25         |
| Гарантийный срок производителя, не менее лет                          | 5          |
| <b>Дополнительные требования:</b>                                     |            |
| главные контакты износостойкие, выполняются из бескислородной меди    | да         |
| корпус должен быть изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы | да         |

#### Технические требования к прибору учета электроэнергии

|  |  |
|--|--|
| Наименование и тип   | 3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии трансформаторного включения             |
| Наличие сертификации   | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| Поверка  | Наличие действующего свидетельства о поверке   |
| ГОСТ или ТУ на прибор учета  | Обязательно ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012                                       |
| <b>Технические данные прибора учета</b>                                      |  |
| Номинальное фазное напряжение, В   | 230  |
| Номинальный ток (максимальный ток), А  | 5 (7,5)  |
| Класс точности, не ниже  |  |
| активной   | 0,5S   |
| реактивной   | 1,0  |
| Номинальная частота сети, Гц   | 50   |
| Максимальный рабочий температурный диапазон                                  | от -40 до +60 °С (В данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций).  |
| <b>Параметры режима многотарифности</b>                                      |  |
| Количество суточных временных тарифных зон                                   | 8  |
| Количество типов дней недели   | 2  |
| <b>Характеристики надёжности</b>   |  |
| Средняя наработка на отказ, ч  | 100 000  |
| Средний срок службы, лет   | Не менее 20 лет  |
| Межповерочный интервал, лет  | Не менее 12 лет  |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10   |
| Гарантийный срок, лет  | Не менее 5   |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки                               | не менее 5   |
| <b>Параметры дискретных входов</b>   |  |
| Количество сигналов  | не менее 8   |

|  |  |
|--|--|
| Тип сигнала  | «Сухой контакт»  |
| Входное напряжение                                     | 24 В DC  |
| <b>Интерфейсы</b>                                      |  |
| Обязательно  | GSM, оптический порт   |
| Протоколы обмена данными                               | СПОДЭС и МЭК 60870-5-104   |
| Опционально  | RS-485   |
| <b>Энергонезависимая память</b>                        |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся в течение 123 сут. | активная и реактивная энергия на 60-минутных интервалах, на конец суток и на конец месяца  |
|  | минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 60-минутных интервалах и за сутки  |
|  | журнал событий прибор учета  |
| <b>Журнал событий</b>                                  |  |
| В журнале событий должны храниться                     | снятие и возобновление подачи напряжения   |
|  | факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки   |
|  | факт включения нагрузки  |
|  | факт перепрограммирования тарифного расписания   |
|  | изменение значения максимальной мощности при ограничении энергопотребления   |
|  | значение максимальной мощности при формировании команды на отключение  |
|  | статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов прибор учета  |
|  | попытки хищения энергии (недоучета);   |
| <b>Комплектность</b>                                   | попытки несанкционированного доступа, в том числе – при отсутствии питания   |
|  | В комплекте с прибором учета электроэнергии должна быть поставлена GSM-антенна.<br>Антенна должна иметь разъем, совместимый с GSM-модулем прибора учета э/э, длину кабеля не менее 3 м и магнитное крепление.<br>Конструкция антенны: низкопрофильная герметичная антенны семейства «Шайба».<br>Антенна должна быть вынесена за пределы шкафа и закреплена на нем. |
| Тип АСУЭ филиала                                       | ПО «Пирамида-сети»   |

### Требования к системе АСУЭ и телемеханики

Телесигнализация:

- Открытие двери шкафа АСУЭ и ТМ
- Пофазный контроль наличия напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ. Допускается обобщенный сигнал пропадания напряжения на любой фазе фидера.
- Наличие напряжения питания на вводе в устройство.

Телеизмерения (от ПУ):

- Ia, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср. на секции 0,4кВ, P, Q

Протокол передачи данных МЭК 60870-5-104.

## Технические требования к трансформаторам тока

| Требования к трансформаторам тока  |   |
|--|---|
| Номинальная частота, Гц  | 50  |
| Номинальное напряжение, кВ   | 0,66  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ  | 0,8   |
| Номинальный первичный ток, А   | 100 А для S = 63 кВА                                    |
| Номинальный вторичный ток, А   | 5   |
| Класс точности, не ниже  | 0,5S  |
| Конструктивное исполнение  | шинный  |
| Тип изоляции/ материал корпуса   | литая / самозатухающий пластик                          |
| Способ крепления   | непосредственно к щиту 0,4 кВ                           |
| Опломбировка вторичных цепей   | прозрачная защитная крышка с возможностью пломбирования |
| Материал шины  | алюминий  |
| Межповерочный интервал, лет  | Не менее 8 лет  |
| Климатическое и категория исполнения по ГОСТ 15150, не менее                   | УЗ  |
| Устойчивость трансформаторов к воздействию механических факторов внешней среды | ГОСТ 17516.1  |
| Средний срок службы, лет   | 30  |
| Гарантийный срок, не менее, лет  | 5   |

Требования к трансформаторам тока:

- соответствие ГОСТ 7746-2015;
- внесение в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РФ, действительный сертификат/свидетельство об утверждении типа СИ;
- наличие сертификата;
- возможность надежного пломбирования выводов вторичной обмотки ТТ индикаторными наклейками или роторными пломбами с возможностью визуального контроля состояния опломбированных контактных соединений с измерительными цепями (наличие прозрачных защитных крышек с проушинами под пломбировочную леску);
- наличие действующего свидетельства о поверке.

Демонтированную ТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА вывезти на базу соответствующего РЭС.

4.1.1.5. Установочные чертежи опор ВЛ 10 (6) кВ с оборудованием автоматизации *(при необходимости)*:

- ✓ Установка пункта секционирования (реклоузера);
- ✓ Установка управляемого выключателя нагрузки;
- ✓ Установка управляемого разъединителя;
- ✓ Установка ПКУ;
- ✓ Установка ИКЗ.

4.1.1.6. Профили пересечений с инженерными коммуникациями.

4.1.1.7. Проект организации строительства:

- характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;
- сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;
- сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;
- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
- организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

#### 4.1.1.8. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных).

В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам».

#### 4.1.1.9. Требования по выбору земельного участка для размещения объекта (ов) капитального строительства:

- при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности.
- проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «МРСК Центра»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных землях.

Проект полосы отвода:

- *Привести в текстовой части*

- характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;
- обоснование планировочной организации земельного участка;
- расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласованная с собственниками земельных участков и смежными землепользователями;

- *Привести в графической части*

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки;
- схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.

4.1.2. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или его части);

4.1.3. Мероприятия по охране окружающей среды;

4.1.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

4.1.5. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

4.1.6. Спецификации оборудования, изделий и материалов (в т.ч. при необходимости ЗИП и аварийный резерв).

4.2. Требования к оформлению рабочей документации

4.2.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства.

4.2.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ;

4.2.3. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

4.2.4. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами рабочую и сметную документацию предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах MS Office, AutoCAD и др.

4.2.5. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта рабочей документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

4.2.6. Не допускается передача документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

4.2.7. В рабочей документации должны использоваться утвержденные диспетчерские наименования объектов.

4.3. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

4.3.1. При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

4.3.2. При проектировании объектов распределительной сети 6-10 кВ принять основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку оборудования ПАО «МРСК Центра», окончательно уточнить на стадии проектирования.

4.3.3. Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

4.3.4. Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

4.3.5. Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

4.3.6. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

4.3.7. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

4.3.8. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

#### 4.4. Требования к сметной документации

4.4.1. Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации. В пояснительной записке к сметной части документации указать значения удельных показателей стоимости строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) линии электропередачи (подстанции) по каждому виду вводимой мощности, для ВЛ, КЛ - по протяженности в км.

4.4.2. При формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. федеральной сметно-нормативной базой ФЕР-2017.

4.4.3. Сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

4.4.4. В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных решений ПАО «Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета, включающая позиции инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

4.4.5. Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

4.4.6. Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

4.4.7. Разработанные рабочая и сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

### 5. Требования к проведению СМР и ПНР

#### 5.1. Последовательность проведения работ:

- Подготовительные работы и поставка оборудования.
- Проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановлению прилегающей территории до первоначального состояния).
- Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

#### 5.2. Основные требования при производстве работ:

- Выполнение при необходимости землеустроительных работ.
- Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.
- Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.
- Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.
- Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

- Оформление при необходимости разрешений на производство земляных работ.
- Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.
- Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.
- Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.
- Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

## **6. Требования к подрядной организации**

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительных работ;
- иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а также опыт проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет;
- привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;
- выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.
- ответственность подрядной организации за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка;
- право Общества контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений, приостановлению выполняемых работ, удалению персонала подрядчика с территории энергообъекта/охранной зоны ВЛ до устранения ими всех выявленных нарушений, вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц;
- ответственность подрядной организации за невыполнение графика работ по договору подряда и компенсацию убытков, понесенных Обществом из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ по договору подряда;
- календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ;
- наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ, квалифицированного персонала, имеющего профессиональную подготовку в соответствии с предстоящей работой, не имеющего медицинских противопоказаний для выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, прошедшего в установленном руководителем подрядной / субподрядной организации порядке проверку знаний правил и норм охраны труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм и правил (для соответствующих категорий работников), прошедшего обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обученного приемам освобождения пострадавших от действия электрического тока (для электротехнического персонала), обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим)). Для персонала СМО обязательно



наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов и быть руководителями работ), необходимыми допусками для выполнения работ на высоте, наличие (при необходимости выполнения работ с применением ПС) работников имеющих права лиц ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, машинистов ПС и БКМ, стропальщиков, рабочих люльки.

- предоставление подрядчиком/генеральным подрядчиком сопроводительных писем о допуске на соответствующие объекты филиала или писем о направлении для производства работ персонала подрядных/ субподрядных организаций с указанием сроков выполнения работы, вида работ, объекта, на который направляется персонал, списка направляемого персонала с указанием Ф.И.О., наименования должности, группы по ЭБ, предоставленных прав, для выполнения работ по каждому договору и объекту строительства, а так же с приложением к сопроводительному письму всех необходимых документов по настоящему пункту, подтверждающих возможность выполнения персоналом подрядчика определенных договором видов работ, прохождение проверки знаний, предоставление соответствующих прав, обучение оказанию первой помощи пострадавшим, заключение по результатам медицинского осмотра.

- укомплектованность персонала исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями в соответствии с действующими нормами применительно к характеру выполняемых работ.

## **7. Гарантийные обязательства**

7.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

7.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## **8. Сроки выполнения работ и условия оплаты**

8.1. Сроки выполнения работ: начало – с момента подписания договора, окончание - не позднее 62 календарных дней с момента получения итогового протокола о проведении торгово-закупочной процедуры и выборе победителя.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

8.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма работ.

## **9. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к выполнению работ**

- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Лесной кодекс РФ;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;
- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;
- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;
- СТО 34.01-21-004-2019. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;
- СТО 34.01-6.1-002-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования»;
- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;
- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;
- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);
- Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания. СТО 34.01-3.2-011-2017.
- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;
- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;
- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Заместитель директора по КС


ЗГИ по УПА и Р

И.Н. Смахтин

А.А. Муратов

Начальник УТР

Начальник УТП



В.В. Волошин



М.В. Филиппкин

Юшина С.И.  
55-72-03